



# Brukerveiledning for din Kamstrup måler

Din nye måler er digital og har automatisk  
avlesning

## Litt om måleren:

Måleren har en gul lampe som blinker 1000 ganger pr. kWh, dvs. at lampen kun er en indikator på ditt forbruk. Blinker den raskt er forbruket høyt, og blinker den sjeldent er forbruket lavt.

1 kWh = forbruk på 1000 watt i 1 time.

Eksempel: En panelovn på 1000 W som har vært brukt i en time = 1 kWh

Måleren har en hvit knapp som kan benyttes for å få frem mer informasjon i displayet. Den er til høyre for den gule lampen.

Displayet har 7 forskjellige vinduer som kommer frem for hvert trykk.

Vindu 1, 2 og 4 er de du som kunde har mest interesse av:

**Vindu 1:** Dette er hovedvinduet til måleren. Dersom du har benyttet deg av noen av de andre vinduene går du automatisk tilbake til vindu 1 etter 2 minutter.

I displayet, der hvor det står mange nuller + noen bokstaver, avleses totalforbruket i kWh, f.eks 0000735 kWh. Dette er det samme tallet som du tidligere rapporterte til Hurum Energiverk.

Når du trykker én gang på den hvite knappen endrer displayet seg og går til vindu 2.

**Vindu 2:** Dette vinduet viser hvor mange watt som forbrukes akkurat i øyeblikket. Det viser ett tall med 3 desimaler og teksten KW.

Eksempel: 4.125 KW betyr at forbruket i øyeblikket er på 4125 watt. Dette vil for eksempel tilsvare varmtvannsbereider 2000 W + lys/varme 2000 W + TV 125 W.

**Vindu 4:** Dette vinduet er en trippteller som viser forbruket fra sist da du nullstilte den. Tripptelleren nullstilles ved å holde den hvite knappen inne i 6 sekunder. Bruksområdet kan for eksempel være å avlese forbruket pr. uke. Husk da å nullstille etter hver avlesning.